

SECHE LINGE REMISE A ZERO DES CODES DEFAUTS

A/ DEBRANCHER LE SL PENDANT 10 à 20 SECONDES PUIS LE REBRANCHER

B/ EXECUTER LA **PROCEDURE DE REMISE A ZERO DES CODES ERREUR** CI-DESSOUS

1. METTRE LE SELECTEUR SUR ZERO (ARRET)
2. FERMER LA PORTE DU SL
3. BRANCHER LA PRISE DE COURANT

ENSUITE REALISER LES OPERATIONS SUIVANTES

- 4 PLACER LE SELECTEUR DE PROGRAMMES SUR 6H (VERS LE BAS RIEN DE MARQUE)
- 5** APPUYER **3 FOIS** SUR LE BOUTON DEPART/PAUSE
- 6** DEPLACER LE SELECTEUR DE PROGRAMME D UNE POSITION DANS LE SENS HORAIRE
IL SERA SUR LA POSITION FRAICHEUR
- 7** APPUYER **3 FOIS** SUR LE BOUTON DEPART/PAUSE
- 8 METTRE LE SELECTEUR SUR ZERO (ARRET)

OPERATIONS 5 6 7 A FAIRE EN MOINS DE 10 SECONDES

C/ LANCER UN NOUVEAU CYCLE DE SECHAGE AVEC DU LINGE MOUILLE

